

Sam



Ideal für:
Wohngebäude, Lebensmittel- und Nichtlebensmitteleinzelhandel, allgemeiner Verkehr, Korridore, Büro- und Konferenzräume, Schulen/Universitäten und Lagerhäuser

Rettungszeichenleuchte zur Wand- und Deckenmontage mit Selbsttestfunktion




Sam ist zuverlässig, allgegenwärtig und zeigt Ihnen den Weg durch die Dunkelheit.



- Automatische Selbsttests zur Sicherstellung der Funktionalität
- Basierend auf der neuesten Technologie mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LiFePO4) für 3 Stunden Notbetrieb
- Mit vier Piktogrammen in einem Produkt haben Sie die Möglichkeit, die Richtung zu wählen, die Sie benötigen
- Betriebsmodus: gewartet oder nicht gewartet
- Montage an Decke oder Wand
- Erkennungsweite 20 m
- Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK08



Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.



Empfehlung zur Planung

Abstand	0.5 lx		
	1x	2x	
2.0 m	3.5	8.8	
2.5 m	3.8	9.6	
3.0 m	4.0	10.3	
3.5 m	4.1	10.8	
4.0 m	4.2	11.2	
4.5 m	4.3	11.6	
Abstand	1 lx		
	2.0 m	2.8	7.1
	2.5 m	2.9	7.6
	3.0 m	3.0	8.0
	3.5 m	3.0	8.3
	4.0 m	2.9	8.5
4.5 m	2.7	8.6	

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
SAM 20M SELBSTTEST E3 LiFePO4	96635656
SAM ERSATZAKKU LiFePO4	96635657

